

TAROX Midi Tower 380S (MT380S)

TAROX - Your world of IT.



Tarox Systems & Services GmbH
Stellenbachstr. 49 - 51
44536 Lünen
Tel.: 0231/98980-382
Fax: 0231/98980-176

www.tarox.de

TAROX

**TAROX Midi Tower 380S (MT380S)**

Breite	18 cm
Höhe	42,8 cm
Tiefe	51 cm
Gehäusefarbe	schwarz
Einschübe extern 5,25 (gesamt)	3
Einschübe extern 3,5 (gesamt)	2
Einschübe intern 3,5 (gesamt)	2

ohne Betriebssystem**Intel® G41 Express, 2x DDR2, mATX**

System	
Chipsatz	Intel G41 Express
Audio Chipsatz	Realtek ALC888B 8-Kanal HD Audio
LAN Chipsatz	Realtek RTL8111C/D(L) Gigabit
Preboot eXecution Environmer	ja
Wake On Lan (WOL)	ja
Speicher Typ	DDR2
Speicher max.	8 GB
Anzahl Module	2
Schnittstellen hinten	
USB 2.0	4
parallel	1
seriell	1
VGA	1
RJ-45	1
PS/2	ja
Line-in	ja
Line-out	ja
Mikrofon	ja
PCI Express x1	1
PCI Express x16	1
PCI (33 Mhz/32 bit)	2
IDE-Controller	1
S/PDIF In/Out	1

Intel® Pentium® Dualcore E5400

Taktung	2,70 Ghz
Cores	2
Sockel	775
FSB	800 Mhz
Cache	2 MB
Intel VT	ja

TAROX Standard low noise - Sockel 775**1024 MB DDR2 PC800**

RAM Typ	DDR2
---------	------

500 GB S-ATA2, 7.200 U/Min., 16 MB Cache

Größe	500 GB
Festplatten Interface	SATA
Geschwindigkeit	7.200 U/Min
Zoll	3,5

onboard Grafikchip OL

onboard/gesteckt	onboard
Kühlung	passiv

ohne Wireless LAN**CD/DVD-ROM SATA****56-in-1 Cardreader inkl. USB****350W Silent - 80 Plus Bronze**

80 Plus	ja
---------	----

24 Monate Garantie Standard